



MP433V

Беспроводной датчик вибрации диапазона 433 МГц.

Категория: Домашняя автоматика

Датчик предназначен для совместной работы с беспроводными приемниками MP324M, MP325M, MP326M, MP433. Будет незаменим при невозможности прокладки сигнальных линий, проводных датчиков, до блока контроля. И будет полезен, для расширения возможности существующей сигнализации. Датчик не требует прокладки линий связи и применения дополнительного оборудования, что существенно экономит затраты на установку. С помощью двухстороннего скотча, датчик с легкостью можно установить на дверь или окно. А при необходимости можно использовать и в автомобиле. Датчик поставляется в пластиковом корпусе белого цвета.



Общий вид устройства. Рис.1

Для установки потребуется:

- Отвертка
- Приемник MP324M, MP325M или MP326M.

С этим товаром мы рекомендуем:

Комплект 2-х канального
дистанционного управления 433 МГц
с 2-мя реле до 2 кВт (10А)



А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте www.masterkit.ru.

Если не работает

1. Проверьте исправность батареи или источника питания.
2. Проверьте правильность подключения питания.

Проверка:

- Подайте питание 9-12В на датчик, соблюдая полярность.
- Нажмите кратковременно кнопку обучения брелков на приемнике MP325M.
- Встряхните датчик для активации.
- Через несколько секунд должно включиться реле 2 канала на плате приемника.
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации.

Технические характеристики. Табл. 1

Напряжение питания, В	6-12
Ток потребления в режиме тревоги, мА	5
Ток потребления в режиме ожидания, мкА	1
Дальность (в прямой видимости), м	150
Рабочая частота, МГц	433
Выходная мощность передатчика, мВт	10
Рабочая температура, С	-30...+50
Габариты датчика, мм	70x35x15

При необходимости, отрегулировать чувствительность датчика дыма можно с помощью построечного резистора на печатной плате датчика.



Вид устройства изнутри. Рис. 2

Претензии по товару принимаются, если имеется товарный чек, инструкция по сборке, срок с момента покупки набора составляет не более 14 дней.

Подпишись и будь в курсе!

Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира электроники.



Торговая марка: Мастер Кит.

Артикул: MP433S

Изготовлено: Россия ООО «Даджет»

115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,

тел. 8(495)234-77-66, e-mail: infomk@masterkit.ru

Гарантийный срок: 12 месяцев.

www.masterkit.ru